


שסתום 5/2, 5/3 מופעל חשמלית | SY
5 Port Solenoid Valve

בקטרים 1/8" - 3/8" M5

לחץ עבודה (bar)	קבוע ספיקה (Cv) ⁽²⁾	מתח הפעלה והספק ⁽¹⁾	כניסות הצנרת	ההפעלות סוגי	תאור	סדרה
1.5~7	0.16		הזנה + פליטות M5	חשמל-קפיץ	שסתום 5/2	SY3120
1~7				חשמל-חשמל		SY3220
2~7	0.13	VDC 3•5•6 12•24	יציאות בזק מ"מ 4•6 M5 או	חשמל-חשמל מרכז-סגור	שסתום 5/3	SY3320
	0.13			חשמל-חשמל מרכז-פתוח		SY3420
	0.11/0.15			חשמל-חשמל מרכז-מוזן		SY3520
1.5~7	0.49	בהספק (0.35) 0.5W ועם לד (0.4) 0.55W	הזנה + פליטות 1/8"	חשמל-קפיץ	שסתום 5/2	SY5120
	0.45			חשמל-חשמל		SY5220
	0.41			חשמל-חשמל מרכז-סגור	SY5320	
1.5~7	0.41	VAC 110V	יציאות בזק מ"מ 4•6•8 1/8" או	חשמל-חשמל מרכז-פתוח	שסתום 5/3	SY5420
1~7	0.28/0.61			חשמל-חשמל מרכז-מוזן		SY5520
2~7	0.93	בהספק (1.6) 1W ועם לד (1.7) 1.1W	הזנה 1/4" פליטות 1/8"	חשמל-קפיץ	שסתום 5/2	SY7120
	0.7			חשמל-חשמל מרכז-סגור		SY7220
1.5~7	0.65	230V	יציאות 1/4" או בזק מ"מ 8•10	חשמל-חשמל מרכז-פתוח	שסתום 5/3	SY7320
	0.61/0.97			חשמל-חשמל מרכז-מוזן		SY7420
	1.7			חשמל-חשמל מרכז-מוזן		SY7520
1.5~7	1.7	בהספק (2.7) 2.2W ועם לד (2.8) 2.3W	הזנה + פליטות 1/4"•3/8"	חשמל-קפיץ	שסתום 5/2	SY9120
1~7	1.7			חשמל-חשמל מרכז-סגור		SY9220
2~7	1.6	יציאות 1/4"•3/8" בזק מ"מ 8•10•12		חשמל-חשמל מרכז-פתוח	שסתום 5/3	SY9320
	0.76/1.8			חשמל-חשמל מרכז-פתוח		SY9420
				חשמל-חשמל מרכז-מוזן		SY9520



(1) כשהקונטור הוא תקע DIN הספק הסלילים שונה
(2) נתוני ה-Cv הם לשסתומים עם תבריג

