


שסתום 4/2, 5/2, 5/3 מופעל חשמלית | SYJ3000/5000/7000
 4, 5 Port Solenoid Valve

בקטרים M5, M3, 1/8"

לחץ עבודה (bar)	מעבר mm ² (Cv)	מתח הפעלה והספק (1)	כניסות הצנרת	סוגי ההפעלות	תאור	סדרה
1.5~7	0.9 (0.05)	VDC 3•5•6 12•24	M3x0.5 כשיציאות האויר הן מהסעפת ההברגות הן M3 או M5	חשמל-קפיץ	שסתום 5/2	SYJ3120
1~7				חשמל-חשמל		SYJ3220
2~7	בסעפת 1.8 (0.1)	בהספק 0.5W (0.35W) ועם לד 0.55W (0.4W)	M5x0.8 או M3x0.5	חשמל-חשמל מרכז-סגור	שסתום 5/3	SYJ3320
				חשמל-חשמל מרכז-פתוח		SYJ3420
1.5~7	1.2 (0.067)	VAC 110V	M5x0.8 או M3x0.5	חשמל-קפיץ	שסתום 4/2 להתקנה על סעפות בלבד	SYJ3130
1~7				חשמל-חשמל		SYJ3230
2~7	כשיציאות הן M5	בהספק 1W (1.6W) ועם לד 1.1W (1.7W)	M5x0.8 או M3x0.5	חשמל-חשמל מרכז-סגור	שסתום 4/3 להתקנה על סעפות בלבד	SYJ3330
				חשמל-חשמל מרכז-פתוח		SYJ3430
1.5~7	3.6 (0.2)	בהספק 1W (1.6W) ועם לד 1.1W (1.7W)	M5x0.8 או M3x0.5	חשמל-חשמל מרכז-סגור	שסתום 5/2	SYJ5120
1~7				חשמל-חשמל		SYJ5220
1.5~7	3.2 (0.18)	בהספק 1W (1.6W) ועם לד 1.1W (1.7W)	M5x0.8 או M3x0.5	חשמל-חשמל מרכז-סגור	שסתום 5/3	SYJ5320
				חשמל-חשמל מרכז-פתוח		SYJ5420
1.5~7	2.7~3.6 (0.15)~(0.2)	230V	M5x0.8 או M3x0.5	חשמל-חשמל מרכז-פתוח	שסתום 5/3	SYJ5520
1.5~7	2.7~4 (0.15)~(0.22)			חשמל-חשמל מרכז-מוזן		SYJ5520
1.5~7	11 (0.6)	בהספק 2.2W (2.7W) ועם לד 2.3W (2.8W)	1/8"	חשמל-קפיץ	שסתום 5/2	SYJ7120
1~7				חשמל-חשמל		SYJ7220
1.5~7	8.5 (0.47)	בהספק 2.2W (2.7W) ועם לד 2.3W (2.8W)	1/8"	חשמל-חשמל מרכז-סגור	שסתום 5/3	SYJ7320
				חשמל-חשמל מרכז-פתוח		SYJ7420
1.5~7	6.5~9 (0.36)~(0.5)	בהספק 2.2W (2.7W) ועם לד 2.3W (2.8W)	1/8"	חשמל-חשמל מרכז-פתוח	שסתום 5/3	SYJ7520
1.5~7	7~13.5 (0.39)~(0.75)			חשמל-חשמל מרכז-מוזן		SYJ7520



(1) כשהקונקטור הוא תקע DIN הספק הסלילים שונה

אפשרות לקבלת חיבורי בזק ביציאות מהשסתומים והסעפות, (הזנה ופליטות הן הברגה 1/8" או 1/4").
 ספיקות האויר לשסתומים המותקנים על סעפות גבוהות יותר מספיקות של שסתומים שלא מותקנים על סעפות.

אפשרות לקבלת סעפות עם תקעי חשמלי Flat cable.

אפשרות להתקנה ווסת לחץ מתאם להזנת לחץ נפרד/מתאם לפליטות/לשסתום בסעפת (למעט סדרה SYJ3000)

הספק הסלילים מסדרה V100

